

INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO X-LITE PARA WINDOWS

- 1) Tela de boas-vindas. Clique no botão “Next”.
- 2) Licença de uso do software. Após ler cuidadosamente e estando de acordo clique na opção “I accept the agreement” e logo em seguida clique no botão “Next”.
- 3) Selecione onde o X-Lite será instalado, por padrão o X-Lite é instalado na pasta “C:\Arquivos de Programas\CounterPath\X-Lite”. Depois clique no botão “Next”.
- 4) Selecione as opções de criação de atalho conforme sua preferência (“Create a desktop icon” e Create a Quick Launch icon”) e deixe marcada a opção “Launch the application when Windows starts” para que toda vez que você carregue o Windows o X-Lite seja iniciado. Depois clique no botão “Next”.
- 5) Barra de progressão da instalação. Aguarde até que o X-Lite seja instalado no seu computador.
- 6) Após o processo de instalação, deixe marcada a opção “Launch X-Lite” e clique no botão “Finish”.
 - Depois de concluído o processo de instalação, o X-Lite exibe alguns avisos sobre atualização do software e coleta de informação.
 - Na janela “Call Quality Information” você pode optar por ajudar o desenvolvedor do software a melhorar a qualidade do X-Lite enviando informações sobre a qualidade de cada ligação ou se preferir não enviar qualquer tipo de informação clique no botão “Não”.
 - Também poderá ser exibida a janela de atualização do X-Lite. Quando isso ocorrer você pode optar por atualizar o software para uma versão mais nova dando um clique no botão “Yes”. Depois de atualizar o X-Lite, em caso da configuração ser perdida, siga os passos de configuração de conta novamente.

7) Aparecerá a janela de configuração de conta do X-Lite. Clique no botão “Add”.

8) Nas propriedades da conta informe os seguintes dados:

- **“Display Name”**: Nome que será exibido no X-Lite, podendo ser qualquer nome definido pelo usuário.
- **“User name”**: O login enviado pela IDPRO utilizado para autenticação do usuário no serviço VoIP
- **“Domain”**: o domínio deve ser sip.idpro.com.br
- Deixe marcada a opção **“Register with domain and receive incoming calls** Na opção **“Send outbound via:”** marque o item **“Proxy”** e no campo **“Address”** digite: sip.idpro.com.br
- Depois clique no botão **“OK”**.

9) A configuração da conta deve ficar parecida com o que é mostrado na figura abaixo. Depois clique no botão “Close”.

10) No “display” do software deverá conter as seguintes informações: “Ready” e “Your username is:”

Agora que o X-Lite está instalado e configurado você pode minimizar o programa (Clique no botão “Hide in the System Tray”) e continuar trabalhando normalmente no computador.

Para fechar o X-Lite clique no botão “Exit” na parte superior da janela do X-Lite ou no “System Tray” do Windows, clique com o botão direito do mouse no ícone do X-Lite e depois clique na opção “Exit”.

LINK: http://xlite.counterpath.com/download/win32_100907